

Incluido en el Kit:

Fijación del cordón de seguridad:



Para ajustar la longitud



Descargos de responsabilidad del fabricante y garantía limitada

El período de garantía del fabricante es de un años a partir del momento de la compra.

LIMITACIONES DE COMUNICACIÓN Y RESPUESTA: El comprador reconoce que las señales pasan a través de redes de comunicación totalmente fuera del control del fabricante y no son mantenidas por el fabricante, y, por lo tanto, el fabricante no será responsable de ningún equipo o fallo de la comunicación que impide que las señales de transmisión lleguen a su lista de contactos, incluidos los operadores de emergencia 911 o los daños que se deriven de ellas. El comprador reconoce que el fabricante no responde al equipo del sistema. El fabricante no será responsable de la ambulancia, la policía u otra respuesta de emergencia.

PRUEBAS Y SERVICIO DE ESTE EQUIPO: El equipo, una vez instalado, está en posesión y control exclusivo del Comprador, y es responsabilidad exclusiva del Comprador probar el funcionamiento del equipo y solicitar el servicio de garantía si el equipo está bajo garantía.

REMEDIO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR: El remedio exclusivo del comprador para el defecto del fabricante es requerir que el fabricante repare o sustituya, a elección del fabricante, cualquier equipo o parte del sistema personal de alerta de emergencia que no sea operativo durante el período de garantía del fabricante.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este equipo no está diseñado ni garantizado para prevenir cualquier pérdida o lesión. Esta Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad constituye las condiciones de venta y uso del equipo, y si debe surgir alguna responsabilidad por parte del fabricante como resultado de cualquier causa, independientemente de si dicha pérdida o no, daños o lesiones personales causados o contribuido por la negligencia del fabricante en cualquier grado o el incumplimiento de cualquier obligación o responsabilidad estricta de los productos, dicha responsabilidad se limitará a una cantidad pagada por el comprador al fabricante por el producto, o a la suma de \$350.00, lo que sea mayor.

Para obtener información sobre la garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de LogicMark, Inc.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo www.P65Warnings.ca.gov

El plomo puede utilizarse en la fabricación de circuitos impresos.

Model 40711B
FCC ID: TYD-GA40711B
Part # 30531 v22.1

GUARDIAN 911 ALERT PLUS

Usuario
Guía QuickStart
Modelo 40711B

Sistema móvil de respuesta personal de emergencia
Utiliza redes celulares 4G LTE

Funciones Colgantes

ROJO - LUZ DE BAJA POTENCIA

Advertencia de batería baja:
Parpadea cuando la batería está a menos de 25% capacidad

VERDE - LUZ DE ALIMENTACIÓN

Carga de la batería:
Luz Verde está parpadeando.

Totalmente cargada:
La Luz Verde es Sólida.

La luz se APAGA cuando se retira de la base de carga

BLUE - LLAMADA EN LUZ DE PROCESO

Sólido cuando se conecta a una red celular

Botón de Test



Micrófono

Botón de Emergencia

Altavoz

1 Base de enchufe en el poder y la carga colgante

Antes del primer uso:

Totalmente colgante carga antes de su uso, poniéndolo en la cuna de carga. (Asegúrese de que el cargador está conectado y la luz de alimentación es roja.) Puede tomar de 3 a 4 horas para asegurar una carga completa. La luz de carga en el colgante parpadeará verde al cargar y se convertirá en verde sólido cuando esté completamente cargado. VER ILUSTRACIÓN A LA DERECHA



GUARDIAN 911 ALERT PLUS

2 Comprobación del Sistema

Pulsa el botón TEST durante 4 segundos.

1. Mantenga pulsado el botón TEST durante 4-8 segundos, hasta que las luces parpadeen,
2. Colgante anuncia "Power ON," Colgante se enciende
3. Colgante anuncia número de versión
4. Colgante comprueba el estado de la batería y anuncia:
 - a. "Batería OK" si la batería es superior al 25%"
 - b. "Recarga de batería pronto" si la batería es inferior al 25%
5. Pendant luego comprueba el servicio celular y anuncia:
 - a. "Cobertura del servicio OK" - Buena cobertura del servicio celular
 - b. "Baja Intensidad de Señal o Sin Cobertura de Servicio" - indica bajo servicio celular o ninguna señal celular. (Si escucha este mensaje, realice una llamada de prueba al 911 pulsando el botón de llamada de emergencia durante 4 segundos. Si contestan, díales que no hay ninguna emergencia y que simplemente está probando su unidad.)
6. Colgante anuncia si la función de supervisión de la batería es "Encendido" o "Apagado"
7. Colgante anuncia "Volver a Standby", que devuelve el colgante a un módem STANDBY de baja potencia

3 Realizar una llamada de Emergencia

1. Usuario Pulsa el botón BLUE EMERGENCY hasta que la luz azul parpadee (aprox. 4-8 segundos):

- a. Se escucha una campanilla musical corta
 - b. Se escucha un tono de marcado mientras el Colgante llama al 911
2. Cuando el 911 responde, el usuario habla con el operador de emergencia utilizando el altavoz en el colgante
****Dé inmediatamente su nombre y ubicación al operador del 911**
 3. La llamada se puede terminar de una de dos maneras:
 - a. Colgante detecta 911 ha colgado, termina automáticamente la llamada, y el colgante vuelve a estar en espera
 - b. El usuario presiona el botón TEST del colgante para terminar la llamada y colgar
 4. Colgante anuncia "Colgar" y vuelve a Standby

***Marcapasos y su Guardian Alert 911 PLUS:** The Guardian Alert 911 PLUS es un teléfono celular 4G - LTE que es aprobado por la FCC (Comisión Federal de Comunicación). Según la investigación actual de la FCC y la FDA (Food and Drug Administration), los teléfonos celulares no representan un riesgo significativo para la salud de la gran mayoría de los usuarios de marcapasos. Pero, si tiene alguna preocupación, por favor consulte con su médico.

4 Supervisión de la batería

La función de supervisión de la batería permite al GuardianAlert 911 Plus comprobar automáticamente el estado de su batería cada 24 horas. Esta característica está configurada de fábrica a ON.

Cuando la supervisión de la batería está encendida:

1. El tiempo estimado de espera entre cargos será de 2 a 3 meses
2. Comprobará el estado de la batería todos los días al mismo tiempo, comenzando 24 horas después de que el teléfono se retira de la cuna de carga
3. Cuando la batería alcanza una capacidad del 25% o menos, el teléfono anunciará "Recarga de batería pronto". El anuncio se hará a la misma hora todos los días hasta que el teléfono se recarga

Si la supervisión de la batería está desactivada:

1. El tiempo estimado de espera entre cargos será de 6 a 12 meses
2. El usuario tendrá que realizar manualmente una comprobación del sistema periódicamente para comprobar el estado de la batería

Encender o apagar la supervisión de la batería:

1. Realizar una comprobación del sistema - Pulsar y mantener pulsado el botón TEST gris durante 4 segundos
2. Después de escuchar "Batería OK" - Presione y mantenga pulsado el botón de prueba gris de nuevo durante 4 segundos. La luz azul parpadeará
3. El indicador de voz System Check confirmará el estado de Supervisión de la batería - ya sea Supervisión de la batería ON o Supervisión de la batería OFF

Simplemente repita los pasos 1-3 para activar o desactivar la función de supervisión de la batería

5 Solución de problemas

Si tiene problemas, por favor llame a:
1-800-519-2419

Nota: Si realiza una llamada al 911 accidentalmente o para hacer una prueba, es importante que permanezca en el teléfono y les diga que estaba probando la función 911 de su teléfono.

LUZ ROJA
Advertencia de batería baja

LUZ VERDE
Carga de la batería

LUZ AZUL
Proceso de llamada



Botón de Test

Botón de llamada de emergencia



entrada del cargador

